

# مقلاة FilterQuick™ رجوع سريع

Frymaster

أدخل إلى البرمجة واتبع المطالبات الظاهرة في الشاشة اليسرى وقم بإجراء الفحص.

اضغط مرة واحدة: التنقل بين خيارات القائمة والبرمجة. اضغط في وقت واحد: التغيير إلى اللغة الثانية في حالة البرمجة.

تحقق من درجة حرارة النقطة الفعلية المضبوطة مسبقاً و إصدارات البرنامج.

الدخول إلى قائمة التصفية

اضغط مرة واحدة: التنقل بين خيارات القائمة والبرمجة. اضغط في وقت واحد: بدء التنظيف.

اضغط مرة واحدة: التنقل بين خيارات القائمة والبرمجة. اضغط في وقت واحد: بدء التنظيف.

الخروج من القوائم ومسح عناصر القائمة المبرمجة.

اضغط على أزرار المنتج لبدء إيقاف الطهي وسماع إنذار الاهتزاز. اضغط مع الاستمرار لإيقاف عملية الطهي.

تشغيل/إيقاف تشغيل

تشغيل/إيقاف تشغيل

أزرار المنتج الموجودة في الجانب الأيسر: 1-5 و 11-15 منتجات للعرض على الشاشة اليسرى.

Product Button LED (مؤشر زر المنتج LED الوامض): يظهر وميض أثناء طهي المنتج أو أثناء الانتظار.

أزرار المنتج الموجودة في الجانب الأيمن: 6-10 و 16-20 منتجات للعرض على الشاشة اليمنى.

## تشغيل/إيقاف تشغيل

- اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل), وستقوم المقلاة ببدء دورة الإذابة قبل وصول درجة الحرارة والسخونة إلى نقطة الضبط.
- للخروج من دورة الإذابة, اضغط على زر Exit Cool (خروج بارد) ثم حرره أو على أي زر للمنتج المبرمج.
- وسوف تعرض الشاشة اليسرى Exit Melt? (هل تريد الخروج من وضع الإذابة؟) بينما ستعرض الشاشة اليمنى YES NO (نعم / لا), ثم اضغط على ▲ للخروج.

## الطهي

- عندما تظهر COOL (بارد) على الشاشة: اضغط على زر المنتج أو زر Exit Cool (خروج بارد), وسيتم تسخين المقلاة وصولاً للنقطة الضبط وظهور READY (جاهز) على الشاشة.
- اضغط على زر المنتج, ثم اسقط المنتج في وعاء القلي.
- عندما تظهر - - - - على الشاشة: يعني هذا أن درجة حرارة وعاء القلي قد تخطت نطاق وضع التجهيز.
- عندما تظهر READY (جاهز) على الشاشة: اضغط على زر المنتج, ثم اسقط المنتج في وعاء القلي.
- عندما تظهر SHAKE (تنبية) على الشاشة: يتم إصدار أصوات إنذار, عند وجود الحاجة للتنبيه, لذا قم بالضغط على زر المنتج المومض لإلغاء التنبيه.

عندما تظهر DONE (تم) على الشاشة: اضغط على زر المنتج لإلغاء التنبيه.

عندما تظهر HOLD (تعليق) على الشاشة: اضغط على زر المنتج المومض لإلغاء تعليق التنبيه.

عندما تظهر Cancel Cook Cycle (إلغاء دورة الطهي) على الشاشة: اضغط مع الاستمرار على زر المنتج.

## التنقل بين أزرار وحدة التحكم

المنتج: اضغط لبدء دورة الطهي, ثم اضغط مرة أخرى عند انتهاء دورة الطهي لإيقاف التنبيه.

خروج/مسح ضوئي: اضغط مرة واحدة لإضاءة كافة أزرار المنتجات, ثم حدد المنتج المعروض, اضغط على زر المنتج لعرض اسم المنتج, اضغط على السهم الأيمن لعرض المعلمات, اضغط على خروج/مسح ضوئي مرة أخرى لتكرار الأمر, واضغط على خروج/مسح ضوئي مرتين, للخروج.

السهم الأيمن/السهم الأيسر (◀▶): تنقل بين الخيارات الموجودة على الشاشة اليسرى, ثم اضغط مع الاستمرار لبدء دورة التلميع.

سهما لأعلى/أسفل (▼▲): تنقل بين الخيارات الموجودة على الشاشة اليمنى, ثم اضغط مع الاستمرار لتغيير اللغة إذا تم برمجتها.

الخروج البارد: اضغط للدخول في الوضع البارد أو الخروج منه

- الثرمومتر (⌘) وضع المقلاة على ON (تشغيل): اضغط مع التحرير لتعيين نقطة الضبط من الشاشة اليسرى, ولتحديد درجة حرارة وعاء القلي من الشاشة اليمنى.
- الثرمومتر (⌘) وضع المقلاة على OFF (إيقاف): اضغط مع التحرير لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام وإصدار FilterQuick وإصدارات لوحات الدارات الكهربائية.
- علامة الاختيار (✓): وضع المقلاة على OFF (إيقاف): اضغط ثم حرر: لإجراء الفحص, واضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثواني: للانتقال لخاصية استخدام المصفاة, واضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثواني: للدخول على إعداد المنتج من القائمة الرئيسية.
- علامة الاختيار (✓): وضع المقلاة على ON (تشغيل): اضغط ثم حرر: لإجراء الفحص, واضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثواني: للدخول على وضع المعلومات.
- المصفاة: اضغط مع الاستمرار: لعرض خيارات التصفية: التصفية والتنظيف والتصفية والتفريغ والتصريف في الوعاء والتنظيف الساخن أو البارد وملء الوعاء من خزان الزيت وتفريغ زيت الوعاء في خزان الزيت الملوث (الزيت الغزير فقط) وملء الوعاء من خزان الزيت الغزير (الزيت الغزير فقط).
- المصفاة: اضغط ثم حرر: يتم عرض إجمالي النسبة المئوية للمنتجات المطهية وعدد مرات الطهي المتبقية قبل دورة التصفية.

## التنقل في قائمة التصفية

تُعرض أُنذارة تعليمات التنقل والبرمجة العامة، يعرض العمود الأيسر والأوسط ما يظهر على شاشة الكمبيوتر، بينما يعرض العمود الأيمن الإجراء اللازم اتخاذه لتفعيل الأمر، ويمكن إنهاء أي برمجة مفعلة في أي وقت بالضغط على مفتاح المسح الضوئي حتى تعود الشاشة إلى وضعها قبل البرمجة، ولحذف أي منتج، قم بتحديد الوقت على 0:00، ثم اضغط على زر SCAN (المسح الضوئي).

## البرمجة

Left Display (الشاشة اليسرى)	Right Display (الشاشة اليمنى)	Action (الإجراء)
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	اضغط على <b>U</b> لتغيير القائمة الرئيسية إلى "إعداد المنتج" على الشاشة.
PRODUCT setup (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على <b>U</b>
PRODUCT setup (إعداد المنتج)	Enter Code (إدخال الرمز)	أدخل 1650.
Select Product (تحديد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على زر المنتج المطلوب.
LONG Name (اسم طويل)	Product name or button number (اسم المنتج أو رقم الزر)	أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف، ثم اضغط على <b>U</b> .
Short Name (اسم قصير)	Product name or button number (اسم المنتج أو رقم الزر)	أدخل الاسم المختصر للمنتج باستخدام مفاتيح الحروف، ثم اضغط على <b>U</b> .
COOKING MODE (وضع الطهي)	SINGLE SETPOINT (نقطة ضبط واحدة)	اضغط على <b>U</b> وعند الرغبة في تعيين نقاط ضبط متعددة للطهي، قم بالضغط على <b>q</b> "نقاط ضبط متعددة".
1 Time (الوقت 1)	0:00 or previously entered time (0:00 (أو الوقت السابق الذي تم إدخاله)	حدد الوقت باستخدام المفاتيح المرقمة، ثم اضغط على <b>U</b> (أدخل 0:00 هنا، ثم اضغط على خروج أو مسح ضوئي لإيقاف وظيفة أي زر).
1 TempR (درجة الحرارة 1)	Temp (درجة الحرارة)	أدخل درجة الحرارة الجديدة، ثم اضغط على <b>U</b>
1 SENSITIVITY (الحساسية 1)	Number (العدد)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح <b>qp</b> ، ثم اضغط على <b>U</b>
1 Alarm TIME (وقت التنبيه 1)	0:00 or previously entered time (0:00 (أو الوقت السابق الذي تم إدخاله)	حدد وقت دورة الطهي، لإصدار إنذار مسموع أو اهتزاز عند حلول الوقت المحدد، ثم اضغط على <b>U</b> .
1 alarm name (اسم التنبيه 1)	Shake (اهتزاز)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح <b>qp</b> ، ثم اضغط على <b>U</b>
1 Alarm Mode (وضع التنبيه 1)	Auto or manual (تلقائي أو يدوي)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح <b>qp</b> ، ثم اضغط على <b>U</b>
1 Alarm tome (نغمة التنبيه 1)	Short (قصيرة)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح <b>qp</b> ، ثم اضغط على <b>U</b>
2 Alarm Time (وقت التنبيه 2)	00:00	يتم تحديد وقت التنبيه الثاني بنفس خطوات تحديد وقت التنبيه الأول.
Filter Prompt (مطالبة التصفية)	0 (0)	أدخل عدد دورات طهي المنتج قبل طلب بدء دورة التصفية.
Instant On (التشغيل الحالي)	5 or previously set number (عدد 5 أو العدد السابق الذي تم تعيينه)	يتم تحديد هذا الوقت بالثواني وعنده يتم تسخين المقلاة بنسبة 100%، وذلك بعد الضغط على زر المنتج وقبل قيام وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة، أدخل القيمة، ثم اضغط على <b>U</b> ، (القيمة الافتراضية هي 5، ولإنهاء "0")، ملاحظة: يلزم ضبط وقت التشغيل الحالي عند طهي الأطعمة صغيرة الحجم.
HOLD TIME (وقت الانتظار)	0 (0)	حدد الوقت بالدقائق لتعيين وقت انتظار المنتج قبل تجاهاه، ثم اضغط على <b>U</b> .
Exit (خروج)	Exit (خروج)	اضغط على زر Scan (المسح الضوئي) للخروج أو زر <b>U</b> للبرمجة الإضافية.
Select Product (تحديد المنتج)	Blank (فارغ)	هل ترغب في إجراء المزيد من البرمجة؟ اضغط على زر المنتج وتابع التعليمات المذكورة أعلاه، هل ترغب في إنهاء البرمجة؟ اضغط على زر Scan (المسح الضوئي).
PRODUCT setup (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	الضغط على المسح الضوئي
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	

Left Display (الشاشة اليسرى)	Right Display (الشاشة اليمنى)	Action (الإجراء)
Cool or READY (بارد أو جاهز)	Cool or READY (بارد أو جاهز)	الضغط مع الاستمرار على زر التصفية لمدة 10 ثوان
Filter (التصفية)	Blank (فارغ)	اضغط على <b>▶</b> للتنقل بين الخيارات: التصفية والتنظيف والتصفية والتفريغ والتصريف في الوعاء والتنظيف الساخن أو البارد وملء الوعاء من خزان الزيت وتفريغ زيت الوعاء في خزان الزيت الملوث (الزيت الغزير فقط) وملء الوعاء من خزان الزيت الغزير (الزيت الغزير فقط) والخروج، ثم اضغط على <b>✓</b> عند عرض الاختيار المرغوب فيه، (ملاحظة: بعض خيارات النظام متاحة في الوضع "ON" "تشغيل" والبعض الآخر متاح في الوضع "OFF" "إيقاف").

## الاستجابة لأوامر المقلاة مطالبات التصفية

### نعم لمطالبة التصفية

- هل تظهر **FILTER NOW** (تصفية الآن) على شاشة لوحة التحكم؟ نعم أم لا.
- اضغط على (YES) **p** (نعم).
- تظهر **SKIM VAT** (قشد دهون الوعاء) على شاشة لوحة التحكم.
- استخدم مكشطة لإزالة أي فتات من وعاء القلي.
- تظهر **START FILTRATION** (بدء التصفية) على شاشة لوحة التحكم ويومض مؤشر LED للتصريف ذو اللون الأزرق.
- تضغط على الزر مع **LED** و **AMZ**.
- تظهر **DRAINING** (تصريف) و **FLUSHING** (تدفق) على شاشة لوحة التحكم أثناء التصفية.
- تظهر **FILLING** (ملء) على شاشة لوحة التحكم أثناء ملء الوعاء.
- تظهر **LOW TEMP** (درجة حرارة منخفضة) على شاشة لوحة التحكم بالتبادل مع درجة الحرارة أو - - - - - حتى تعود المقلاة إلى درجة حرارة التشغيل.
- تظهر **ready** (جاهز) على شاشة لوحة التحكم.

### لا لمطالبة التصفية

- هل تظهر **FILTER NOW** (تصفية الآن) على شاشة لوحة التحكم؟ نعم أم لا.
- اضغط **(NO)** (لا).
- تستأنف المقلاة وضع التشغيل العادي.

## الاستجابة لتحذير انخفاض الزيت

### نظام JIB (خزان حفظ الزيت)

- تظهر **TOPOFF OIL EMPTY** (خزان تعويض الزيت فارغ) على شاشة لوحة التحكم اليسرى، بينما تظهر **CONFIRM** (تأكيد) على شاشة لوحة التحكم اليمنى. اضغط على **p** (**CONFIRM**) (تأكيد).
- افتح باب الحاوية للوصول إلى خزان **JIB**.
- زرع خط الزيت من **JIB**.
- أزل **JIB**.
- افتح إنباء الزيت الجديد وأزل البطانة الموجودة تحت الغطاء.
- ضع أنبوب السحب في الصندوق الجديد مع تثبيت الغطاء في مكانه بإحكام.
- ضع الإناء الجديد في حاوية المقلاة.
- اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان على زر إعادة الضبط (البرتقالي) لإعادة ضبط النظام.